

ROBOT DE TONTE AUTOMOWER HUSQVARNA 305E NERA

Le robot de tonte Husqvarna Automower 305 E NERA est adapté pour les surfaces jusqu'à 600 m².

Ce produit est vendu avec : station de charge, vis d'ancrage, 1 câble basse tension 10 m, 1 transformateur, 9 lames et Guide de démarrage rapide

- Surface maximum : 600 m² / 900 m² en tonte systématique avec EPOS
- **Type d'installation : filaire OU SANS FIL RTK EPOS (en option)**
- Connectivité d'origine : bluetooth/ Wi-fi
- Sécurité alarme / Geofence / traqueur GPS anti-vol : oui/oui/non
- Schéma de navigation : aléatoire / si EPOS : aléatoire et/ou systématique
- Navigation assistée par satellite (GNSS) : oui
- Technologie de cartographie améliorée AIM : oui
- Câble guide : 2
- Méthode de retour à la station de charge : 4 / guidage RTK EPOS
- Retour optimisé à la station de charge : oui avec EPOS
- Navigation dans les passages étroits (à partir de) : 60 cm
- appDrive – déplacement via application : avec EPOS
- Pente maximum au milieu du terrain : 30%
- Pente maximum près de la périphérie : 20%
- Gestion automatique des passages étroits : oui
- Tonte dans les passages étroits (à partir de) : 60 cm (tonte systématique)
- Capacité moyenne horaire (tonte + charge) : 59 m²
- Temps de tonte max/jour (tonte+charge) : 17 h
- Temps de charge moyen : 40 min
- Temps de tonte moyen par charge : 50 min
- Réglage de la hauteur de coupe : électrique
- Hauteur de coupe : 2-5.5 cm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Edge Cut (tonte des bordures) : oui 4,5 cm de hauteur fixe
- Plaque de protection : oui
- Tonte adaptative : oui
- Tonte en spirale : oui
- Target Height : oui
- Zone control : oui si option EPOS
- Détection des objets/évitement des objets : non
- Capteurs de gel : oui avec IFTTT
- Indice de protection contre les infiltrations (code IP) : IP5X
- Mise à jour logiciel : FOTA
- Intégration Smart Home : oui (Wifi)
- Rewilding mode (mode réensauvagement) : non
- Configuration de la zone de tonte : 5
- Multi-programmation (profiles) : oui
- Point de tonte : non
- Interface utilisateur : clavier et LED/Application AMC
- Batterie : nombre/capacité/voltage : 1/ 2 Ah / V
- Consommation moyenne électrique mensuelle en utilisation maximale : 7 kWh
- Niveau sonore mesuré : 60 dB(A)
- Compatible Husqvarna Fleet Services :
- Phares et pare-chocs renforcés :
- Poids net : 5.9 kg